



## Leistungsdaten Servoantrieb FFA

ASS AG Schweiz  
Hauptstrasse 50  
CH – 3186 Düringen  
[www.assag.ch](http://www.assag.ch)  
Tel: 0041/26 492 99 11

### AC-Servoantrieb Baureihe FFA

Servoantrieb				Abtriebslager		
Bau- größe	Unter- setzung	Stillstands- drehmoment [Nm]	Maximales Drehmoment [Nm]	Zulässiges Dynamisches Kippmoment [Nm]	Zulässige dynamische Axiallast [N]	Zulässige dynamische Radiallast [N]
20	50	14	56	91	3511	2354
	100	27	82	91	3511	2354
32	50	34	202	313	7926	6101
	100	66	333	313	7926	6101
40	50	86	402	450	11242	8652
	100	171	568	450	11242	8652
50	50	125	704	759	18393	14155
	100	251	980	759	18393	14155
58	50	212	1020	1180	27409	21091
	100	425	1590	1180	27409	21091